



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Congressuale - Traduzioni Simultanee](#)



Euro 1357,57

**Matrice Audio 8 Canali 32 Zone ARM-880
MONACOR**

Codice: ARM-880



Marchio:

EAN/UPC: ARM-880

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 12

Descrizione

Matrice Audio 8 Canali 32 Zone ARM-880 MONACOR

Audio-matrix-system Il sistema ARM-880... di MONACOR è una soluzione molto flessibile per la sonorizzazione con applicazioni multiroom. È ideale per l'impiego in alberghi, nella gastronomia, in sale per conferenze, scuole, palestre. Fino a 8 fonti audio differenti, come p. es. lettori CD, Sat-receiver, programmi radio, possono essere distribuite su 8 zone d'uscita. In questi casi è possibile ogni tipo d'assegnazione. La parte più importante del sistema è il matrix router audio ARM-880. Durante l'uso, per ogni uscita utilizzata è richiesto un amplificatore che può essere uno stadio finale singolo o una cassa attiva. I moduli a parete ARM-880WP1, ARM-880WP2 e ARM-880WP3 per il telecomando dell'ARM-880 e con altri ingressi locali per la zona sono disponibili come opzione. Per mezzo di un collegamento master/slave esiste la possibilità di ampliare l'impianto fino a 32 zone d'uscita. Sono disponibili contatti per vari segnali d'allarme nonché per un microfono locale. Gli avvisi si possono fare tramite 2 microfoni a zone opzionali ARM-880RC con selezione delle zone. Audio-matrix-router 8 ingressi audio e 8 uscite audio ingressi 1-4, Line, con regolazione gain ingressi 5-8, commutabili Line/Mic 2 microfoni a zone ARM-880RC e 1 microfono locale collegabile (per tutte le zone) 1 ingresso audio supplementare per zona, non routabile, con regolatore gain 8 moduli a parete ARM-880WP... collegabili come telecomandi estendibile fino a 32 zone regolazione volume per microfono, musica e master per ogni zona regolazione toni a 2 frequenze per ogni zona management delle priorità avvisi d'emergenza con priorità per tutte le zone, anche con estensioni 3 segnali differenti d'allarme indicazione con LED a 7 segmenti per zona spia clipping funzione monitor con altoparlante integrato montaggio in rack 482 mm (19") funzionamento a rete o d'emergenza a 24 V Banda passante 20-20000 Hz (Line) 80-18000 Hz (Mic) Mic 1 300 mV/660 ? Microfono a zona 500 mV/10 k? Line 1-4 195 mV-2 V/47 k? Line 5-8 350 mV (Line) 5 mV (Mic) Zona 1-8 300 mV-1,1 V/10 k? Avviso d'emergenza 775 mV/10 k? Zona 1-8 1,5 V/600 ? Regolazione bassi ±10 dB/100 Hz Regolatore toni acuti ±10&nb