



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
 +39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
 Servizio clienti: info@effebimegastore.it
 Post vendita: info@effebimegastore.it
 Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) > [Processori di Dinamica - Compressori - Gate](#)



Euro 2249,00

**COMPRESSORE STERO OTTAVO
 COMPRESSORE IGS COMPRESSORE V8**

Codice: IGSCV8



Marchio:

EAN/UPC: IGSCV8

Compressore V8

Compressione liscia e delicata



Niente sembra un V8



Design

Il compressore V8 è costruito solo con componenti discreti e sei trasformatori Carnhill (tre per canale). L'elemento responsabile della compressione è il bridge, composto da 4 diodi di impulso abbinati. Il dispositivo è un'unità dual mono con la possibilità di collegare la circuiteria sidechain. Tutti i controlli sono gradini, per la corrispondenza dei canali e il richiamo.

Percorso completamente discreto con solo trasformatori e transistor

Il punch e la chiarezza dei tuoi mix mancano

Il compressore V8 è inoltre dotato di un HPF sui circuiti sidechain. Questa funzione consente di tagliare le frequenze più basse dal segnale, prima che colpiscano il palco del compressore e consentire a un singolo strumento, ad esempio la cassa, di passare attraverso senza l'effetto di pompaggio. Un ulteriore interruttore sulla parte anteriore (+ 10THR) abbassa il livello di soglia del compressore di 10dB in più. Questa funzione è utile quando si comprimono segnali molto bassi o per una compressione molto forte. L'applicazione tipica per IGS V8 è la compressione del bus. Tuttavia, per la sua natura e l'incredibile gamma di impostazioni di tonalità e colore, gli usi del compressore V8 sono illimitati.

Image: 998,r,580,460,1.JPG

Circuito di retroazione classico 2254



Dimensioni

Questo è veramente un compressore nell'isola deserta. Il V8 prende il nome dall'ordine dei progetti. Questo è l'ottavo compressore progettato da IGS Audio.

CARATTERISTICHE DI BASE

Stereo Link sì
HPF Sidechain OFF, 40, 80, 120, 180, 240, 320 Hz
Tutti i manipolatori a gradini Sì, passa Elma

INPUT OUTPUT

Impedenza di ingresso (bilanciata) 10k Ohm, trasformatore di Carnhill
Impedenza di uscita (bilanciata) Trasformatore di Carnhill da 600 Ohm
Trasformatori audio Sì, Carnhill: Input, Interstage e Output. (3 trasformatori per canale)

LIVELLI

Livello operativo +4 dBu
Max livello di input > +22 dBu
Max livello di uscita > +26 dBu
Gamma dinamica 101 dBA (@ 1 kHz, +24 dBu)
Max. guadagno 22 dB
Max Gain Reduction 30 dB

COSTANTI DI TEMPO

Attacco: 0,1 ms - 30 ms
Pubblicazione: Da 0,1 sa 1,4 s + Auto

LARGHEZZA DI BANDA

Risposta in frequenza Da 10 Hz a 25 kHz (+0,2 dB / -0,4 dB)

DISTORSIONE (@ 20 HZ - 20 KHZ)

Rapporto segnale-rumore 87 dBA (@ 20 Hz - 20 kHz)

THD + N 0,056% (@ 20 Hz - 20 kHz)

IMD (SMPTE) 0,16% (@ 20 Hz - 20 kHz)

crosstalk 91 dB (@ 20 Hz - 20 kHz)

PANNELLO FRONTALE

Metri VU Si, scale analogiche IGS personalizzate

ENERGIA

Voltaggio 115/230 V CA, 50-60 Hz

Consumo di energia 24 W

Alimentazione elettrica Interno

CONFEZIONE

Dimensioni 70 x 50 x 30 cm

Peso della Spedizione 8 kg