



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)  
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e  
Telegram  
Servizio clienti: info@effebimegastore.it  
Post vendita: info@effebimegastore.it  
Skype: effebimegastore

[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) > [Altoparlanti Woofer Coassiali - Coaxiali](#) > [15" Pollici 38 Cm](#)



**Euro 563,64**

**ALTOPARLANTE WOOFER COASSIALE  
15" POLLICI 38 Cm 400 Watt + 80 Watt 8  
Ohm 15 CXN 76 B&C Speakers**

**Codice: 15CXN76**



**Marchio:**

**EAN/UPC: 15CXN76**

**Confezione: Pz 1**

**Peso: Kg. 6**

#### Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER COASSIALE 15" POLLICI 38 Cm 400 Watt + 80 Watt 8 Ohm 15 CXN 76 B&C Speakers  
15CXN76 800 W continui potenza programma 80 ° di copertura nominale Risposta 18000 Hz - 40 99 dB di sensibilità  
Singolo gruppo del magnete al neodimio 50,5 millimetri (2 ") unità HF diametro uscita Compatibile con la rete XO-4  
Crossover Specificazioni Diametro nominale 380 millimetri (15.0 in) Impedenza nominale 8 Ω Lf impedenza minima 6.0 Ω  
Hf impedenza minima 8.0 Ω Intervallo di frequenze 40-18.000 Hz Angolo di dispersione \* 80 ° Materiale Magnet Neodimio  
Anello Unità Specifiche LF LF Sensibilità \* 99.0 dB LF Manipolazione Potenza nominale \* 400 W LF Manipolazione  
Potenza continua \* 800 W LF Voice Coil Diametro 76 millimetri (3,0 in) LF Winding Materiale Rame Unità Specifiche HF  
HF Sensibilità \* 105,0 dB HF Manipolazione Potenza nominale \* 80 W HF Manipolazione Potenza continua \* 160 W HF  
Voice Coil Diametro 75 millimetri (3,0 in) HF Winding Materiale Aluminium Materiale a membrana Poliestere / Titanium  
Crossover consigliata \* 1.2 kHz Parametri Fs 38 Hz Re 5.1 Ω Qes 0.3 Qms 5.8 Qts 0.28 Vas 246,0 dm 3 (8,6 ft 3 ) Sd 855,0  
centimetri 2 (132,5 in 2 ) η<sub>0</sub> 3,7% Xmax 4,5 millimetri Variabile-x 6,0 millimetri Mms 82 g Bl 17.8 t<sub>xm</sub> Le 0,9 mH EBP 126  
Hz Montaggio e Spedizioni Diametro esterno 393 millimetri (15,5 in) Diametro del cerchio Bolt 374 millimetri (14,7 in)  
Diametro ritaglio Baffle 354 millimetri (13.94 in) Profondità 198 millimetri (7,8 in) Lo spessore della flangia e guarnizione 16  
millimetri (0.62 in) Peso netto 5,6 kg (12.3 lb) Unità di spedizione 1 Peso della Spedizione 7,0 kg (15.4 lb) Scatola Spedizione  
450x450x290 mm (17.7x17.7x11.4 in) Crossover Modello XO-4 Tipo di filtro Senso unico Impedenza nominale 8.0 Ω  
Passa-basso versante 6.0 dB / oct Passa-alto versante 12.0 dB / oct Dimensioni generali 142x107 mm (5.6x4.2 in) Peso 0,6 kg  
(1,3 lb) Kit di servizio Servizio Kit lf RCK15CXN768 Diaframma di ricambio MMD9028M