



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Diffusori Finali Amplificatori Istante e Chiese 100V](#) › [Finali Amplificatori Multizona 70/100 Volt](#)



Euro 1340,00

**Finale Amplificatore di Potenza 2 Canali 2 x
200 Watt 8 Ohm 2 x 325 Watt 4 Ohm 2 x 600
Watt 2 Ohm 70/100 Volt 400 Watt CX302-230
QSC CX 302-230**

Codice: CX302-230

QSC

Marchio:

EAN/UPC: CX302-230

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 13

Descrizione

Finale Amplificatore di Potenza 2 Canali 2 x 200 Watt 8 Ohm 2 x 325 Watt 4 Ohm 2 x 600 Watt 2 Ohm 70/100 Volt 400 Watt CX302-230 QSC CX 302-230

Caratteristiche L'esclusiva tecnologia di alimentazione switching PowerLight per alte prestazioni e dimensioni compatte copertura di sicurezza integrata su misura per installazioni a prova di manomissione ventilatore a velocità variabile per basso rumore 1-dB controlli di guadagno dentellatura per impostazioni di guadagno veloce e preciso Attivo spunto limitazione elimina corrente di spunto AC, eliminando la necessità di costosi sequenziatori di potenza XLR e staccabili connettori di ingresso stile Euro Connettore HD15 DataPort per Q-SYS controllo in rete e il monitoraggio controllo Dip switch per limitatori di clip, filtri passa alto, ponte mono e il funzionamento in parallelo filtri passa alto selezionabili proteggere gli altoparlanti e prevenire l'altoparlante saturazione del trasformatore con un effetto minimo sul materiale di programma (33 Hz o 75 Hz) indicatori del pannello frontale complete, tra cui segnale, clip, proteggere ed esclusivo mono ponte del QSC e LED di ingresso parallele connettore di uscita striscia Barriera circuiti di protezione complete, tra cui DC, infrasuoni, sovraccarico termico e cortocircuito Accessorio opzionale trasformatore confezione esterna per isolate 25-, 70- uscite, e 100 volt (converte CX302 a 400 watt per canale, o 300 watt in 25 V) Dimensioni compatte - solo 2 unità rack alto e 14 "in profondità per ridurre i costi rack e spazio Leggero - pesa solo 21 libbre (9,5 kg) per facilitare la svinatura e la spedizione 3 anni di garanzia più 3 opzionale anni di contratto di assistenza esteso Tutti gli amplificatori CX Series incontrano direttiva dell'Unione Europea 2006 RoHS per limitare l'uso di materiali pericolosi utilizzati in dispositivi elettronici.

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213