



[Diffusori Finali Amplificatori Istallazione e Chiese 100V](#) › [Subwoofer da Istallazione 8 Ohm / 100 Volt](#)

Image: SUBWOOFER PASSIVO 10" POLLICI 200 WATT + 200 WATT 8 Ohm + 8 Ohm 70/100 Volt Bianco VXS 10 STW YAMAHA

Descrizione

SUBWOOFER PASSIVO 10" POLLICI 200 WATT + 200 WATT 8 Ohm + 8 Ohm 70/100 Volt Bianco VXS 10 STW YAMAHA
Specifiche generali tipo di altoparlante Subwoofer Gamma di frequenza (-10 dB) 45Hz - 250Hz componenti LF 10 "Dual Voice
consigliato Prese del trasformatore 100V 200W (50?), 100W (100?), 50W (200?) 70V 200W (25?), 100W (50?), 50W (100?), 25
SPL connettori I / O Ingresso: 1x Euroblock (4P) (ingresso: + / -, Loop Thru: + / -), uscita Satellite: 1x Euroblock (4P) (ST 1: + /
cabinet MDF finire VXS10ST: Nero, VXS10STW: Bianco Dimensioni W 260 millimetri (10.2 ") H 500 mm (19.7 ") D 389 mill
Accessori Staffa a muro imballaggio confezionato ogni Certificato CE, EAC, RoHS conformità EN54-24

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213