



[Altoparlanti - Membrana - Recone Kit - Bordi](#) › [Altoparlanti - Woofer - Speakers](#) › [6.5" Pollici 16.5 Cm](#)

Image: ALTOPARLANTE WOOFER 6" Pollici 16 Cm 150 Watt 8 Ohm Ferrite 6PR110A Faital Pro 6 PR 110 A

Descrizione

ALTOPARLANTE WOOFER 6" Pollici 16 Cm 150 Watt 8 Ohm Ferrite 6PR110A Faital Pro 6 PR 110 A

Specifiche nominali Diametro nominale 6", 160 mm Diametro esterno 7.34 / 6.37", 186,5 / 162 mm Foro circolare del diametro Deflettore ritaglio Diametro 5,78", 147 millimetri Profondità 3.05", 77,5 millimetri Flangia e guarnizione Spessore 0,37", 9,5 mm Impedenza minima 7.3 Ohm Impedenza nominale 8 Ohm Manipolazione nominale Potenza 150 W *** Maximum Power Handling Sensibilità (1W / 1m) 96 dB Gamma di frequenza 100 - 6000 Hz Voice Coil Diametro 1,46", 37 millimetri Winding Materiale A Materiale Winding Profondità 0.3", 7,5 millimetri Gap profondità magnetica 0,24", 6 mm Densità di flusso 1.35 T Thiele & Sm di risonanza (fs) 100 Hz Resistenza cc (Re) 6 Ohm BL prodotto (BL) 9.2 N / A Membrana Mass inc. Airload (MMS) 11.8 grammi di sospensione (Cms) 0,2 mm / N Rms 1.2 Kg / s Q elettromagnetica (Qes) 0.5 Q meccanica (SGQ) 6 Totale Q (Qts) 0.5 Compliance (Vas) 0.25 ft³, 7 dm³ Superficie di cono (Sd) 22.9"², 147,8 cm² Massima lineare escursione (Xmax) * 2,75 mm Xdamage ** 11.6 mm messa a membrana (DMM) 10,7 g Eta Zero 1,2% Note * Xmax = [(avvolgimento di profondità - la profondità traferro) / 2] - ** Escursione massima prima di danni permanenti *** 2 ore di test Secondo AES 2-1984 Rev. 2003 **** La potenza massima è maggiore potenza nominale

© 2024 EffèBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213