



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Home Recording - Studio Registrazione](#) › [Monitor Da Studio](#)



Euro 165,00

**BEHRINGER NEKKST K8 STUDIO
MONITOR BIAMPLIFICATO 150 WATT
8?+1? KRK DESIGN**

Codice: BEHNEKKSTK8



Marchio:

EAN/UPC: BEHNEKKSTK8

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 1

Descrizione

BEHRINGER NEKKST K8 STUDIO MONITOR BIAMPLIFICATO 150 WATT 8?+1? KRK DESIGN

Descrizione prodotto BEHRINGER NEKKST K8 – STUDIO MONITOR BIAMPLIFICATO 150 WATT 8?+1? KRK DESIGN Monitor Di Studio professionale disegnato dal fondatore di KRK, Keith R. Klawitter. Questi monitors di riferimento rappresentano l'ideale per tutti gli ambienti più ostili grazie al sistema di biamplificazione che dispone di amplificatori separati per il woofer da 8? in fibra di vetro e tweeter da 1?. Questi componenti migliorano l'ascolto in situazioni critiche grazie all'apporto della Advanced Waveguide Technology ingegnerizzata da K.R.Klawitter con un suono netto offerto da un woofer ad escursione lunga che genera bassi molto profondi e decisi, medi ben definiti, ed alti brillanti grazie al tweeter con cupola in seta. Caratteristiche tecniche: Monitor da studio bi-amplificato a 2 vie Finali in classe D Woofer in fibra di vetro da 8" Driver da 1" silk dome con cupola in seta Risposta in frequenza: 40Hz-20Khz. Potenza: 150W di picco. SPL MAX: 101 dB SPL. Pannello Posteriore con input TRIM: -6dB a +6dB. Impostazioni di bassa frequenza e alta frequenza e compensazioni per sala EQ e crossover. Basse frequenze commutabile : 0, -2, -4, -6dB @ 60Hz Alte frequenze commutabile : 0, +2, -2, -4 @ 8kHz Compensazione ambientale commutabile : 0, -2, -4, -6dB @ 300Hz Taglio Crossover 3,2 Khz Ingresso Bilanciato XLR, 1/4? 6,3mm TRS e non-bilanciato RCA. Dim: 340 x 230 x 289 mm. Peso 7Kg per ogni monitor.

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213