Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

Euro 700,00

4 DIFFUSORI SPEAKERS BOSE MODEL 402-W 8 Ohm 120 W RMS 240 W Continui - Usate Legge Descrizione

Codice: US4BOSW402W

Marchio:

EAN/UPC: US4BOSW402W

Descrizione
4 DIFFUSORI SPEAKERS BOSE MODEL 402-W 8 Ohm 120 W RMS 240 W Continui

L'offerta include 4 DIFFUSORI SPEAKERS BOSE MODEL 402-W 8 Ohm 120 W RMS 240 W Continui

Le griglie originali NON sono più disponibili.

IN OMAGGIO:
4 adattatori per stativo con diametro da 35mm
4 griglie per BOSE serie PANARAY e 8 loghi BOSE che si potrebbero adattare alle casse, ma NON sono le originali per le 402-W, è un qualcosa in più che si fornisce noi.

Stato prodotti: Usati, in buone condizioni. Vendute così come da foto

L'altoparlante BOSE 402-W è la scelta pratica per le applicazioni che richiedono un involucro robusto e portatile. L'altoparlante da 402 W è destinato all'uso in installazioni di sistemi audio interni permanenti. Le proprietà acustiche di entrambi gli altoparlanti sono identiche.

Intervallo di frequenza 90Hz – 16kHz Equalizzazione attiva (con controller di sistema 402C) Impedenza nominale richiesta 8Ω Uscita acustica massima 110dB-SPL media, 119dB-SPL picco Capacità di gestione della potenza 120W rumore rosa continuo, 90Hz – 16kHz Potenza dell'amplificatore consigliata 120 Watt minimo 240 Watt massimo Sensibilità Gamma completa, 90dB-SPL @ 1 Watt, 1 metro (1W, 90Hz – 16kHz) Larghezza del fascio orizzontale 120° Larghezza del fascio

verticale

Struttura dell'involucro Altoparlante 402: schiuma strutturale di copolimero di polietilene rinforzato con mica Altoparlante da 402 W: rivestito in acrilico, laminato in vinile granulato noce su pannello di particelle Fusibile Portafusibile integrato per fusibile serie 3AG 3A-250V ad azione rapida (sostituibile) Posizioni degli inserti Altoparlante 402: tre altoparlanti M8 (8 mm) da 402 W: nessuno Connettori Altoparlante 402: due (2) jack fono da 1⁄4" Altoparlante da 402 W: striscia di barriera Dimensioni altoparlante 402: 23 1⁄4"(H) x 8 1⁄8"(L) x 7 1⁄4"(P) (59 x 21 x 18 cm) Altoparlante da 402 W: 23"(A) x 8"(L) x 7"(P) (58 x 20 x 18 cm) Peso 402 altoparlante: 15 libbre (7 kg) altoparlante da 402 W: 17 libbre (8 kg)

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213